PROJECT HASH

CHECKLISTE

Pool-Einstellungen auf einem Blatt

Pool, Worker und Reserve für einen Miner, auf einer Seite.

KONTO UND AUSZAHLUNG

- [ ] Pool-Konto auf der Seite des Pools anlegen, mit eigener E-Mail-Adresse.
- [ ] Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten und Wiederherstellungscodes offline sichern.
- [ ] Auszahlungsadresse einfügen. Die ersten und letzten sechs Zeichen mit der Wallet vergleichen.
- [ ] Gehört die Adresse zu dem Coin, den der Miner schürft?
- [ ] Mindestauszahlung nachlesen und ausrechnen, wie viele Tage der Miner dafür braucht.

Pool _____ Kontoname _____

Auszahlungsadresse, letzte sechs Zeichen _____ Mindestauszahlung _____

POOL 1: DIE EINSTELLUNGEN

- [ ] Server in der Nähe des Miners nehmen.
- [ ] Port für diesen Coin nehmen.
- [ ] Zeigt der Pool nichts an, die Adresse mit und ohne den Teil vor dem Hostnamen probieren.
- [ ] Worker-Name kurz halten: Buchstaben und Zahlen, keine Leerzeichen.

Stratum-URL und Port _____ Worker _____

Passwortfeld _____

POOL 2 UND 3: DIE RESERVE

- [ ] Pool 2: derselbe Pool, anderer Server.
- [ ] Pool 3: andere Firma, Konto und Auszahlungsadresse schon angelegt.
- [ ] Speichern, Miner neu starten lassen und den Status aller drei ansehen.
- [ ] Einmal testen: bei Pool 1 einen falschen Port eintragen, zusehen, wie der Miner wechselt, dann zurückstellen.

Pool 2: URL und Worker _____ Pool 3: URL und Worker _____

ERSTER TAG

- [ ] Nach ein paar Minuten: Pool 1 ist aktiv, die angenommenen Shares zählen hoch.
- [ ] Nach einer Stunde: Der Worker ist beim Pool online, am Miner sind alle Boards da.
- [ ] Nach 24 Stunden: Die Tages-Hashrate beim Pool liegt nahe am Nennwert.
- [ ] Abgelehnte und veraltete Shares bleiben zusammen unter einem von hundert.
- [ ] Die Warnung für offline gegangene Worker ist an, die Testnachricht ist angekommen.

Hashrate am Miner nach 24 Stunden _____ Hashrate beim Pool nach 24 Stunden _____

Abgelehnte Shares _____

DAS GERÄT

- [ ] Standardpasswort der Weboberfläche ist geändert.
- [ ] IP-Adresse ist im Router reserviert.

Modell und Ausführung _____ Seriennummer _____

IP-Adresse _____ Firmware-Version _____

Datum _____

NOTIZEN

Allgemeine Hinweise. Steht in der Anleitung oder den Bedingungen Ihres Herstellers etwas anderes, gilt das.